

DB1Détecteur pour Alarm

Contient 1 capteur infrarouge passive WIFI avec son support.
Détecte sur une angle totale de 110° et sur 9M.
Ne détecte pas les animaux de compagnie de moins de 25kg.
Battery AAA1.5Vx2 (non inclus).

Dimensions 14x6x4.5.
Poids 0.12kg

**Mise en place avec Tuya Smart Home :**

1. Dans un premier temps téléchargez sur Apple app ou Google play l'application «Tuya Smart». Ne pas oublié d'accepter les notifications de la part d' l'application.
2. Ouvrir l'application «Tuya Smart» et enregistré votre numéro de téléphone et/ou mail
3. Ouvrir le compartiment des piles, il y a un petit bouton blanc. Cliquez et rester appuyer sur ce bouton jusqu'au moment où le détecteur flash. Quand celle ci flash, cela signifie que celle-ci est en «mode d'appariement». Maintenant ouvrir l'application TUYA. En haut à droit de l'application cliquer sur le «+» puis sur «ajouter un appareil». En mode automatique votre smartphone reconnaitra directement le détecteur, il suffit juste de cliquer dessus pour se connecter automatiquement.
4. Si le mode automatique ne fonctionne pas, vous avez possibilité de le faire manuellement. D'abord activer le mode d'appariement sur le détecteur en appuyant sur le bouton blanc dans le compartiment des piles jusqu'au moment où le détecteur flash . Ensuite sur l'application Tuya Smart cliquer sur le «+» puis sur ajouter un appareil. Choisir sur la liste des produits à gauche «sécurité et capteurs» puis «PIR Wifi». Valider votre ligne wifi avec le mot de passe. Indiquez que l'appareil clignote rapidement. Votre téléphone devrait ensuite se connecter au détecteur.
5. Après les deux modes d'appairage, vous commencerez à recevoir des notifications après chaque détection de passage.

L'installation au mure :

Le détecteur s'accroche au mure grâce à son rotule d'angle. Attention de choisir le bon hauteur.

