

IM1Interrupteur mural sans contact
encastré

Le voyant rouge clignote lors de la mise sous tension.

Mode d'apprentissage :

- Placer votre main 1s devant l'interrupteur à 3 reprise en laissant 10s entre chaque mouvement. La lumière rouge clinotante va devenir bleu, cela signifie que vous entrez dans la phase d'apprentissage.
- Placer votre main dans la position de votre choix pendant 3 secondes à 30cm du produit, l'indicateur bleu devient rouge en continu. Cela signifie que le réglage est terminé.

Note : la distance de détection par défaut est de 10cm.

Schéma du câblage :

JAUNE	NO
BLANC	COM
VERT	NC
NOIR	GND
ROUGE	AC/DC 12-24V