

**SP1**Tuya Sonnette Video WiFiCaractéristique technique :

Sonnette de porte Wifi

Lentille 1.7mm

Capteur 1/3 CMOS 1080P

Utilisable avec Android et Iphone

Vision nocturne

Taille: 50x145x40mm

Poids : 0.35 kg



Avant d'attaquer l'installation n'oubliez pas de charger les piles (incluses) de votre appareil (chargeur non inclus). Retirer le capot à l'arrière de la sonnette pour le brancher. N'oubliez pas de retirer les languettes d'isolation des deux piles.

Temps de charge 7h.

Durée de vie 2 à 3 mois avec un usage classique.

1. Dans un premier temps téléchargez sur Apple app ou Google play l'application «Tuya Smart». N'oubliez pas d'accepter les notifications de la part d' l'application.
2. Ouvrir l'application «Tuya Smart» et enregistré votre numéro de téléphone et/ou mail
3. Cliquez sur le «+» en haut à droite de l'application puis sur «ajouter un appareil»
4. Choisissez sur la liste à gauche «caméra et serrure» et ensuite «visiophone bi-bande»
5. Appuez sur le bouton noir de la sonnette. Quand vous entendez «the camera is now ready to be paired» avec le led qui clignote bleu cliquer «prochaine étape» sur votre smartphone.
6. Sur l'application «Tuya Smart» trouvez votre réseau wifi, entrez votre mdp et cliquer sur confirmer.
7. Cliqué ensuite sur continuer et scanner le QR code qui s'affiche sur votre smartphone avec la sonnette. Vous devrez entendre une invite, si c'est le cas cliquer sur «j'ai entendu une invite», sinon rescanner.
8. La sonnette video est maintenant connecter à votre smartphone. En appuyant sur la sonnette vous devriez recevoir un appel sur votre smartphone.
9. Branchez si vous le souhaitez le carillon. Choisissez parmi les 52 sonneries différentes et ajustez le volume.
10. Pour installer votre sonnette sur un mur, enlever la sonnette de son support. Utiliser les vis fournis pour l'installer contre votre mur. Remettre la sonnette dans son support avec la vis de sécurité pour empêcher que votre sonnette soit enlever facielement.